

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020000305000087



苏州西门子电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

苏州西门子电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：苏州西门子电器有限公司  
生产者地址：江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：金属按钮和金属指示灯  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T14048.5-2017  
生产企业名称：苏州西门子电器有限公司天台分公司  
生产企业地址：浙江省台州市天台县济公大道699-10号

联系人：徐飞霞  
电话：0576-83806936  
电子邮箱：feixia.xu@siemens.com  
指定签字人：Yan Cang Wei

自我声明时间：2022-05-17  
自我声明地点：天台  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020000305000087



产品系列、型号、规格:

金属按钮FM22E, FM22N, 金属指示灯FM22L;  
Ui: 250V; Uimp: 2.5kV; Ith: FM22E, FM22N: 5A; FM22E, FM22N: AC-15: Ue/le 220V/0.5A, 110V/1A, 24V/3A; DC-13: Ue/le 220V/0.1A, 110V/0.2A, 24V/0.7A; Ue(指示灯): FM22L: AC/DC: 36V, 48V, 110V, 220V; 外壳防护等级: 金属按钮(头部): FM22E, FM22N: IP65 (除FM22N钥匙钮: IP54, 旋钮: IP40); 金属指示灯(头部): FM22L: IP67; 安装孔径:  $\Phi$  22mm.

联系人: 徐飞霞  
电话: 0576-83806936  
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com  
指定签字人: Yan Cang Wei

自我声明时间: 2022-05-17

自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020000305000087

产品系列、型号、规格(附件):

### 3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

#### 1) 金属按钮型号解释

EM 22 □ - □ □ □ - □ □ □ □ / □ □ □ - □  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

- ① 按钮型号: 平头金属
- ② 安装孔径:  $\Phi 22$
- ③ 系列代码: E: 基础型 N: 常规型 S: 微行程型
- ④ 外壳材料: S: 不锈钢, A: 铝阳极氧化
- ⑤ 头部按键形状: F: 平头 H: 高头 D: 弧形
- ⑥ 尾部接线类型: P: 插片式 S: 螺钉接线
- ⑦ 触点数: 10 (一常开)、11 (一常开一常闭)、22 (二常开二常闭)
- ⑧ 功能代码: 无标注: 一般自复钮、T: 自锁钮、X: 二位置旋钮、XS: 三位置旋钮、Z: 急停钮、Y: 二位置钥匙钮、YS: 三位置钥匙钮、
- ⑨ 带灯 LED: D1: 环形带灯 D2: 点状带灯
- ⑩ 符号片代码: 不标注: 无符号; S+数字: 表示符号, 比如: S1: 电源标 S99: 按客户需求打印
- ⑪ LED 颜色代码: r (红色)、g (绿色)、y (黄色)、b (蓝色)、w (白色), 双色灯 (以上颜色两两组合)
- ⑫ 带灯按钮的电压代码 (不带灯的不标), 见表 2:
- ⑬ 旋钮、钥匙钮动作位置: f: 左自复、fu: 右自复、ffu: 左右自复
- ⑭ 辅助代码 (不同代码之间用“-”隔开)
  - 1. 无标注: 按常规型号供货。
  - 2. 有标注: 按要求标注, 标注的代码由 1-10 位字符组成, 用来标识供货信息。

表 1 带灯钮的符号片代码

代码	不标注	Sxyz	S99
符号片内容	没有符号片	标准符号片	有符号片, 内容客户要求

注: 代码 Sxyz 中的 xyz 是数字, 见样本中的符号片编号。

联系人: 徐飞霞  
 电话: 0576-83806936  
 电子邮箱: feixia.xu@siemens.com  
 指定签字人: Yan Cang Wei

自我声明时间: 2022-05-17

自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020000305000087

产品系列、型号、规格(附件):

表 2 电压代码表

压代码	21	22	23	24	25	26	28
电源	AC/DC						
电压	6V	12V	24V	36V	48V	110V	220V
光源类型	LED						

## 2) 金属指示灯型号解释:

FM 22 L - □ □ □ □ / □ □ - □  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 基础型号: 平头金属
- ② 安装孔径:  $\Phi 22$
- ③ 系列代码: L: 指示灯
- ④ 外壳材料: S: 不锈钢, A: 铝阳极氧化
- ⑤ 头部按键形状: F: 平头 H: 高头
- ⑥ 尾部接线类型: P: 插片式 S: 螺钉接线
- ⑦ 符号片代码: 不标注: 无符号; S+数字: 表示符号, 比如: S1: 电源标 S99: 按客户需求打印
- ⑧ 钮片颜色: r: 红色 g: 绿色 y: 黄色 b: 蓝色 w: 白色
- ⑨ 电压代码: 见表 2;
- ⑩ 辅助代码 (不同代码之间用“-”隔开)
  - 1. 无标注: 按常规型号供货。
  - 2. 有标注: 按要求标注, 标注的代码由 1-10 位字符组成, 用来标识供货信息。

联系人: 徐飞霞  
电话: 0576-83806936  
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com  
指定签字人: Yan Cang  
Wei

Digitally signed by Yan Cang Wei  
Date: 2022.05.17 22:49:40 +08'00'

自我声明时间: 2022-05-17  
自我声明地点: 天台  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。